



## DIGITRADIO 306

DAB+/UKW-Designradio mit Bassreflex-Holzgehäuse

| EAN           | Farbe   | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)       | Karton (BxHxT)        |
|---------------|---------|-----------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 4019588001091 | schwarz | 0000/4991 | 1,83 kg          | 1,34 kg         | 22 x 13,6 x 14,5 cm | 29,7 x 17,6 x 17,9 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio  
 UKW-Radio (mit RDS und PLL)  
 Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW)

LC-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige  
 Uhr- und Datumsanzeige  
 Zwei Radiowecktimer möglich

Sleeptimer  
 Bassreflex-Holzgehäuse

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
 Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 5 W (RMS)

### ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

### DISPLAY

Größe : 2,8 Zoll

Dimmbar : Ja

Typ : LCD

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,  
 Französisch, Italienisch

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 9 V / 1600 mA

Netzteilart : Extern

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 14,5 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,47 W

### LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 306, Netzteil (9 V/1,6 A),  
 Bedienungsanleitung