

2 JAHRE** GARANTIE

2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung. Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.

ENERGIE SPARER

TECHNIROUTER 5/8x16

Verteilung von 2 Satelliten (4 SatBlöcke) auf 8 Kabelstränge für je 16 Teilnehmer

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588113848	silber/gelb	0011/3284	996 g	864 g	12 x 4 x 28 cm	12,5 x 5 x 29,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- 128 Teilnehmer an acht Kabeln
- SCR-Protokoll gemäß EN50494 und EN50607
- 2 Orbitpositionen - Umschaltbarer Quattro-/Wide-Band-LNB Betrieb
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- Auf Legacy-Betrieb umschaltbar

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Umgebungstemperatur : -25 ... 45 °C
- Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

- Stromaufnahme : max. 500 mA

ALLGEMEINE MERKMALE

- Top-Ausstattung : 128 Teilnehmer an acht Kabeln
- Top-Ausstattung : SCR-Protokoll gemäß EN50494 und EN50607
- Top-Ausstattung : 2 Orbitpositionen - Umschaltbarer Quattro-/Wide-Band-LNB Betrieb
- Top-Ausstattung : Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- Top-Ausstattung : Auf Legacy-Betrieb umschaltbar

DURCHGANGSDÄMPFUNG

- Sat : ≤ 6 dB
- Terrestrik : ≤ 5 dB

EINKABELAUSGANG

- Ausgangsfrequenzbereich : 5 ... 2.150 MHz
- Anzahl der Ausgangskanäle : 8x 16
- Frequenz der Ausgangskanäle : 1210, 1420, 1680, 2040, 985, 1050, 1115, 1275, 1340, 1485, 1550, 1615, 1745, 1810, 1875, 1940 MHz
- Frequenz Sat : 950 ... 2.150 MHz
- Frequenz Terrestrik : 5 ... 790 MHz
- Ausgangspegel Sat : ≤ 90 dBµV typ.

EMPFANGSBEREICH

- Terrestrik : 5 ... 790 MHz
- Sat : 290 ... 2.340 MHz

ENTKOPPLUNG

- Stämme : ≥ 30 dB

TECHNISCHE DATEN

- Sat-Eingänge : 4
- Terrestrische-Eingänge : 1
- Anzahl Kabelanschlüsse : 8
- Teilnehmer pro Kabel : 16

VERSTÄRKUNG

- Sat : 0 ... 30 dB AGC gesteuert
- Terrestrik : -20 dB bezogen auf Eingang
- Rückkanal : -20 dB

STROMVERSORGUNG

- Nennspannung : 230 V
- Frequenz : 50 Hz
- Netzteil : extern DC 12V/2,0A
- Stromverbrauch : max. 310 mA @13V, je Einkabelausgang

LIEFERUMFANG

TECHNIROUTER 5/8x16, Bedienungsanleitung, Steckernetzteil (12V/2A)