



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

Zwischenverstärker 4Z-WB

4-fach-Breitbandverstärker

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032446	silber/gelb	0000/3244	680 g	450 g	15 x 10,5 x 3,7 cm	24 x 12,5 x 5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Gleicht die Dämpfung von 80 Meter RG6-Kabel aus.

Frequenzbereich: 250 - 2400 MHz

Verstärkung einstellbar (max. 30 dB bei 2400 MHz)

Schräglage einstellbar 0 - 8 dB

Für 2 Wideband-LNBs oder 1 Quattro-LNB

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 bis 55 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 - 75 %

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Gleicht die Dämpfung von 80 Meter RG6-Kabel aus.

Top-Ausstattung : Frequenzbereich: 250 - 2400 MHz

Top-Ausstattung : Verstärkung einstellbar (max. 30 dB bei 2400 MHz)

Top-Ausstattung : Schräglage einstellbar 0 - 8 dB

Top-Ausstattung : Für 2 Wideband-LNBs oder 1 Quattro-LNB

EMPFANGSBEREICH

Sat : 250 - 2.400 MHz

ENTKOPPLUNG

Stämme : 40 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 4

Verteillänge : 80 m

VERSTÄRKUNG

Sat : 18 - 30 dB

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V DC

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : Extern (DC 12 V / 2,0 A)

Stromverbrauch : typ. 560 mA @12V

LIEFERUMFANG

Zwischenverstärker 4Z-WB, Netzteil, Bedienungsanleitung