



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

DIGIT MF8-K

Digitaler Kabelreceiver mit integriertem Conax-Entschlüsselungssystem

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588146952	0001/4695	silber	1,3 kg	500 g	29,5 x 4,4 x 13 cm	38,5 x 6 x 19,7 cm

TOP-AUSSTATTUNG

CI-Schnittstelle für zusätzliche Entschlüsselungssysteme

Integriertes Conax-Entschlüsselungssystem (geeignet für
EutelSat, KabelKiosk)

Smartcard-Leser

DigiButler Service ("SiehFern INFO", ISIPRO, TechniMatic,
AutoInstall)

BILD

SD : Ja

ANSCHLÜSSE

Common Interface (CI) : 1

Smartcard-Leser : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) :
Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (rechts /
links)

Scart : 2

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

EMPFANGSBEREIT

M7 : Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja

CI : Ja

TUNER

Tuner-Typ : DigitalKabel

Kabel (DVB-C) : 1

Empfang von : SD (MPEG-2)

TUNER - KABEL

Frequenzbereich : 47 862 MHz

Demodulation : 16 / 32 / 64 / 128 / 256

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

ISIPRO Kabel : Ja

AUTOINSTALL : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Russisch, Italienisch,
Türkisch, Französisch, Niederländisch,
Ungarisch, Deutsch, Tschechisch,
Schwedisch, Spanisch, Polnisch, Englisch,
Portugiesisch, Griechisch

Programmspeicher Gesamt : 4.000

Loopthrough : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 240 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED : < 0,25 W

LIEFERUMFANG

DIGIT MF8-K, Fernbedienung inkl. Batterien,
Kombi-Fernbedienung (Kabel-
Analog/Digital) inkl. Batterien, Netzkabel,
SCART-Kabel, Antennenkabel,
Bedienungsanleitung, Garantiekarte