



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
 Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).

## DIGIT MF8-K

Digitaler Kabelreceiver mit integriertem Conax-Entschlüsselungssystem

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588146952	0001/4695	silber	1,3 kg	500 g	29,5 x 4,4 x 13 cm	38,5 x 6 x 19,7 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

CI-Schnittstelle für zusätzliche Entschlüsselungssysteme  
 Integriertes Conax-Entschlüsselungssystem (geeignet für EutelSat, KabelKiosk)

Smartcard-Leser  
 DigiButler Service ("SiehFern INFO", ISIPRO, TechniMatic, AutoInstall)

#### BILD

SD : Ja

#### ANSCHLÜSSE

Common Interface (CI) : 1

Smartcard-Leser : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (rechts / links)

Scart : 2

#### BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

#### EMPFANGSBEREIT

M7 : Ja

#### ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja

CI : Ja

#### TUNER

Tuner-Typ : DigitalKabel

Kabel (DVB-C) : 1

Empfang von : SD (MPEG-2)

#### TUNER - KABEL

Frequenzbereich : 47 862 MHz

Demodulation : 16 / 32 / 64 / 128 / 256

#### TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

ISIPRO Kabel : Ja

AUTOINSTALL : Ja

#### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Russisch, Italienisch, Türkisch, Französisch, Niederländisch, Ungarisch, Deutsch, Tschechisch, Schwedisch, Spanisch, Polnisch, Englisch, Portugiesisch, Griechisch

Programmspeicher Gesamt : 4.000

Loophrough : Ja

#### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 240 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : intern

#### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED : < 0,25 W

#### LIEFERUMFANG

DIGIT MF8-K, Fernbedienung inkl. Batterien, Kombi-Fernbedienung (Kabel-Analog/Digital) inkl. Batterien, Netzkabel, SCART-Kabel, Antennenkabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte