



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung. www.technisat.de/garantie.

DIGIT MF8-K

Digitaler Kabelreceiver mit integriertem Conax-Entschlüsselungssystem

EAN	ArtNr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588146952	0001/4695	silber	1,3 kg	500 g	29,5 x 4,4 x 13 cm	38,5 x 6 x 19,7 cm

TOP-AUSSTATTUNG

CI-Schnittstelle für zusätzliche Entschlüsselungssysteme Smartcard-Leser Integriertes Conax-Entschlüsselungssystem (geeignet für DigiButler Service ("SiehFern INFO", ISIPRO, TechniMatic, EutelSat, KabelKiosk) AutoInstall)

Edicisae, Nabeliliosky
BILD
SD : Ja
ANSCHLÜSSE
Common Interface (CI) : 1
Smartcard-Leser : Ja
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) Ja
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : .
Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (rechts , links)
Scart: 2
BEDIENUNG/KOMFORT
Uhr : Ja
EMPFANGSBEREIT
M7 : Ja
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME
Conax : Ja
Cl : Ja
TUNER
Tuner-Typ : DigitalKabel

Tuner-Typ : DigitalKabel Kabel (DVB-C): 1 Empfang von: SD (MPEG-2) TUNER - KABEL Frequenzbereich: 47 862 MHz Demodulation: 16/32/64/128/256 TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE ISIPRO Kabel: Ja

OSD-Sprachen: Russisch, Italienisch, Türkisch, Französisch, Niederländisch, Ungarisch, Deutsch, Tschechisch, Schwedisch, Spanisch, Polnisch, Englisch, Portugiesisch, Griechisch Programmspeicher Gesamt: 4.000 Loopthrough: Ja STROMVERSORGUNG Nennspannung: 240 V Frequenz: 50 Hz Netzteil: intern LEISTUNG/ENERGIEWERTE Energiewerte LED : < 0,25 W LIEFERUMFANG

DIGIT MF8-K, Fernbedienung inkl. Batterien, Kombi-Fernbedienung (Kabel-Analog/Digital) inkl. Batterien, Netzkabel, SCART-Kabel, Antennenkabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

AUTOINSTALL: Ja SONSTIGE FEATURES

08.05.2024

1/1