



Z-Wave and Z-Wave Plus are registered trademarks of Silicon Laboratories and its subsidiaries in the United States and other countries.



## Rolladenschalter-Einsatz, BJ

Kompatibel zu Busch-Jaeger-Schalterprogrammen

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588394964	0300/9496	130 g	70 g	7.00 x 7.00 x 4.50 cm	11.50 x 10.50 x 5.80 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Einbindung/Steuerung mit TechniSat CONNECT

Gerät für Unterputzmontage in handelsüblichen Gerätedosen

Kompatibel zu Busch-Jaeger Schalterprogrammen

Erfassung des Energieverbrauchs

Integrierte Szenensteuerung

Integrierte Z-Wave™ Repeater-Funktion

Elektronischer Überlastschutz

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

IP-Klasse: 20

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN LAGERUNG

Temperatur: -20 ... 60 °C

Luftfeuchtigkeit: 5 ... 90 %

### FUNKVERBINDUNG

Funkkommunikation: Z-Wave Plus

Security S2: Ja

SmartStart: Ja

Reichweite Innen: max. 40 m

Betriebsfrequenz: 868.42 MHz

Repeater-Funktion: Ja

### STROMVERSORGUNG

Frequenz: 50 Hz ± 10 %

Nennspannung: 230 V ± 10 %

Nennleistung: 400 W

Stromverbrauch: < 2 mA (ohne Last)

### LIEFERUMFANG

Rolladenschalter-Einsatz, Ausgleichsrahmen, Montagehinweis, Befestigungsschrauben