



Smart-Home-Startpaket Brandschutz 1

Set mit Zentraleinheit und 2x Rauchmelder

| EAN | Art.-Nr. |
|---------------|-----------|
| 4019588312906 | 9531/0290 |

TOP-AUSSTATTUNG

Enthält Zentraleinheit und zwei Rauchmelder

Kommunikation der Geräte über Z-Wave™ Funktechnologie (868,42 MHz)

Rauchmelder reagieren auf Rauch mit Signalton

DIN EN 14604:2009-02 kompatibel

Im Smart-Home-System können weitere Geräte, z. B. Licht oder Rollläden, beim Feueralarm automatisch aktiviert werden

Einfache Installation und Bedienung via TechniSat Connect-App

Einfaches Einbinden weiterer Smart-Home-Geräte

LIEFERUMFANG

1x Zentraleinheit 2 + 2x Rauchmelder 2

Zentraleinheit 2

ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588095311

Farbe : silber

Art.-Nr. : 0000/9531

Gewicht (Karton) : 716 g

Gewicht (Gerät) : 314 g

Gerät (BxHxT) : 21.00 x 4.00 x 12.50 cm

Karton (BxHxT) : 29.00 x 7.70 x 16.50 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

ANSCHLÜSSE

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

USB : 2

DC IN : 1

SD-Kartenleser : Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Smart-Home-Zentraleinheit : Ja

BEDIENUNGSMÖGLICHKEITEN

Tablet PC : Ja

Smartphone : Ja

| |
|-------------------------------------|
| FUNKVERBINDUNG |
| Funkkommunikation : Z-Wave Plus |
| Reichweite Innen : max. 30 m |
| Betriebsfrequenz : 868.42 MHz |
| NETZWERK & KOMMUNIKATION |
| Bluetooth : Ja 4.1 LE |

| |
|------------------------|
| WLAN |
| WLAN : Ja (802.11ac) |
| STROMVERSORGUNG |
| Nennspannung : 230 V |
| Frequenz : 50 Hz |
| Nennleistung : 3 W |

Netzteil : extern

Rauchmelder 2

| |
|--|
| ARTIKELINFORMATIONEN |
| EAN : 4019588095205 |
| Farbe : weiß |
| Art.-Nr. : 0000/9520 |
| Gewicht (Karton) : 212 g |
| Gewicht (Gerät) : 196 g |
| Gerät (BxHxT) : 10.00 x 4.00 x 10.00 cm |
| Karton (BxHxT) : 12.00 x 5.00 x 12.00 cm |
| UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB |

| |
|------------------------------------|
| Umgebungstemperatur : 0 ... 55 °C |
| Luftfeuchtigkeit : 10 ... 95 % |
| FUNKVERBINDUNG |
| Funkkommunikation : Z-Wave Plus |
| Reichweite Innen : max. 40 m |
| Betriebsfrequenz : 868.42 MHz |
| SENSORIK |
| Photoelektrischer Rauchsensor : Ja |
| SONSTIGE FEATURES |

| |
|--|
| Status LED : Ja |
| Batteriewechselanzeige : Ja |
| STROMVERSORGUNG |
| Nennspannung : 9 V |
| Batterie : 1 x 9 Volt, Lithium (E-Block) |