



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



TECHNIROUTER MINI 2/1x2

Zum Erweitern einer bestehenden Kabelableitung in eine Twin-Lösung oder Zweiteilnehmer-Lösung ohne neue Kabelverlegung

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032897	silber/gelb	0000/3289	400 g	200 g	5 x 2,8 x 11,5 cm	18 x 4 x 18,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Eine bestehende Koaxleitung wird zur Twin-Funktion erweitert

Keine weitere Kabelverlegung erforderlich

2 Orbitpositionen steuerbar

Sehr kompakt in den Abmessungen

Anschließbar hinter Twin-, Quatro-Switch-LNB und Multischalter

Terrestrischer Durchlass für DVB-T2/DAB/UKW

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Eine bestehende Koaxleitung wird zur Twin-Funktion erweitert

Top-Ausstattung : Keine weitere Kabelverlegung erforderlich

Top-Ausstattung : 2 Orbitpositionen steuerbar

Top-Ausstattung : Sehr kompakt in den Abmessungen

Top-Ausstattung : Anschließbar hinter Twin-, Quatro-Switch-LNB und Multischalter

Top-Ausstattung : Terrestrischer Durchlass für DVB-T2/DAB/UKW

EINKABELAUSGANG

Ausgangsfrequenzbereich : 47 ... 2.150 MHz

Anzahl der Ausgangskanäle : 2

Frequenz der Ausgangskanäle : 1284, 1400 MHz

Frequenz Sat : 1.250 ... 1.430 MHz

Frequenz Terrestrik : 47 ... 862 MHz

Ausgangsverstärkung Terrestrik : - 3 dB

EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik : 47 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

Stämme : 30 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 2

Anzahl Kabelanschlüsse : 1

Teilnehmer pro Kabel : 2

VERSTÄRKUNG

Sat : 2 dB

Terrestrik : -3 dB

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : extern 12 VDC/1,5 A

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : max. 2 W (Standby 0 W)

LIEFERUMFANG

TechniRouter Mini 2/1x2,
Bedienungsanleitung

Testurteil(e) TECHNIRouter MINI 2/1x2



SAT Empfang (02/2012)



Satvision (10/2012)