



## DIGITRADIO 212 Berlin 1 Edition

Portables DAB+/UKW Radio mit Direktwahltasten für radioBERLIN 88.8, Bayern 2 und Bayern Plus via DAB+

| EAN           | VPE Karton | Farbe        | VPE Palette | Art.-Nr.  |
|---------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| 4019588300194 | 16         | weiß/schwarz | 384         | 0003/4961 |

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (10 für DAB / 10 für UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

LCD-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige

Netz- und Batteriebetrieb

Drei Direktwahl-Tasten für radioBERLIN 88.8, Bayern 2 und Bayern Plus

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

Portables Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Systemleistung : 1 W (RMS)

Mono-Lautsprecher : Ja

### ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

### DIREKTWAHLTASTE

Bayern plus : Ja

Bayern 2 : Ja

radioBERLIN 88,8 : Ja

### DISPLAY

Typ : LCD

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 6 V / 500 mA

Netzteilart : Extern

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 1 W

### LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 212 BERLIN 1 EDITION,  
Netzteil, Bedienungsanleitung