



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

DIGIT S2 e

DigitalSat-Receiver mit integriertem Conax-Entschlüsselungssystem

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588316676	0031/4667	silber	900 g	400 g	21 x 3,6 x 13 cm	32,5 x 5,5 x 23,3 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Kompaktes Gehäuse

Integriertes Conax-Entschlüsselungssystem

SIM-Card Reader

DigiButler Service ("SiehFern INFO", ISIPRO, TechniMatic, AutoInstall)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2 / Sat-CR

BILD

Standbild : Ja

Zoom : Ja

576i : Ja

SD : Ja

ANSCHLÜSSE

SIM-Kartenleser : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (rechts / links)

Scart : 2

F-Buchse SAT (in) : 1

RS-232 : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Sleptimer : Ja

Uhr : Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja

TUNER

Tuner-Typ : DigitalSat

Sat (DVB-S2) : 1

Empfang von : SD (MPEG-2)

Eingangsimpedanz : 75 Ω

TECHNIROUTER ready : Ja

TUNER - SAT

FEC : Viterbi und Reed-Solomon

Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz

Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)

DVB-S : Shaped QPSK

Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Programmspeicher Gesamt : 4.000

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Netzteil : intern

Frequenz : 50 Hz

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart : 2,48 W

Energiewerte LED : 0,23 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : < 8 W

LIEFERUMFANG

DIGIT S2 e, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte