



DIGITRADIO 51

Radiobudzik DAB+/FM z dużym wyświetlaczem LCD

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588100084	0000/4981	antracyt	650	436	14,9 x 4,9 x 12,6	24,5 x 6,8 x 13,7
4019588800014	0001/4981	biały	648	436	14,9 x 4,9 x 12,6	24,5 x 6,8 x 13,7

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio FM z RDS-PLL

Pamięć ulubionych (2 dla DAB+ i 2 dla FM)

Data i godzina

Możliwość ustawienia 2 budzików

Budzenie muzyką lub dzwonkiem

Regulowany rytm budzika

Funkcja drzemki oraz uśpienia

Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem i oddzielny wyświetlacz czasu

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Pamięć ulubionych UKW : 2

Pamięć ulubionych DAB+ : 2

POBÓR PRĄDU

Praca : 3

Tryb czuwania/gotowości : 0,44

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 1,5 (RMS)

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Duński, Hiszpański

AUDIO

Głośnik Mono : Tak

EKRAN

Wielkość : 4,5

Regulacja podświetlenia : Tak

Typ : LCD

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Antena : Antena drutowa DAB/UKW

TYP RADIA

Radio stacjonarne : Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : DC 6 V / 500 mA

Typ zasilacza : Zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DigitRadio 51, zasilacz, instrukcja obsługi