



DIGITRADIO 301 IR

DAB+/FM/Radio internetowe

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588049963	0000/4996	czarny	1,54	1	20,7 x 12,3 x 11,2	26,6 x 22,2 x 18

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio FM z RDS PLL

Bezpośredni dostęp do internetowych stacji radiowych

Ekran dot matrix LCD y podświetleniem

Lista stacji ulubionych 10FM / 10DAB+

Wbudowany modu wi-fi

Funkcja przesyłania muzyki w zasięgu sieci domowej

OBSŁUGA

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Pamięć ulubionych DAB+ : 10

Pamięć ulubionych UKW : 10

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Formaty audio : WMA, AAC, MP3

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 2 (RMS)

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień audio : Tak

POBÓR PRĄDU

Praca : 9

Tryb czuwania/gotowości : < 1

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN : 802.11 a/b/g/n (zgodny z 2,4-GHz- i 5-GHz)

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Norweski, Duński, Szwedzki

AUDIO

Głośnik Mono : Tak

EKRAN

Wielkość : 2,3

Regulacja podświetlenia : Tak

Typ : LCD

Protokół RadioVIS : Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Radio internetowe : Tak

Antena : Antena teleskopowa DAB/FM

TYP RADIA

Radio stacjonarne : Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : DC 9 V / 1000 mA

Typ zasilacza : zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 301 IR, zasilacz, instrukcja obsługi