



## UNYSAT Universal-Quatro-LNB

Konwerter UNYSAT Universal-Quatro-LNB umożliwia odbiór, przez wielu użytkowników, cyfrowych i analogowych programów telewizyjnych i radiowych przesyłanych przez satelitę

| EAN           | Kolor | Nr art.   | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|---------------|-------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| 4019588088801 | szary | 0000/8880 | 500                  | 440               | 7 x 9,7 x 17,5                   | 10 x 22,5 x 19  |

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Für Multischalterverteilung

Spezielles Wetterschutzgehäuse für die hervorragende Empfangselektronik

Passend für alle TechniSat SATMAN Spiegel

Einfache und schnelle Montage ohne Halteschelle

#### WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów : 0,6

#### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150

#### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

#### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 90

Temperatura otoczenia : -30 ... 60

#### OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,6

Akuratność :  $\pm 1$

Dryf temperatury :  $\pm 3$

Hałas fazy : -75 @10kHz

#### DANE TECHNICZNE

Wyjście : 4

Impedancja : 75

Typ złącza : F-Buchse

Średnica mocowania : Für SATMAN

Wzmocnienie : 52 ... 65

#### ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 11,5 ... 19

Pobór prądu : max. 250