



## DIGITRADIO 30

Łazienkowe radio DAB+z Bluetooth i wydajnym akumulatorem

| EAN           | Kolor | Nr art.   | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|---------------|-------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| 4019588039551 | szary | 0000/3955 | 840                  | 478               | 13,6 x 16,2 x 4,7                | 17 x 27,5 x 8   |
| 4019588139558 | biały | 0001/3955 | 840                  | 478               | 13,6 x 16,2 x 4,7                | 17 x 27,5 x 8   |

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

#### Cyfrowe radio DAB+

Radio FM z RDS

Wodoodporna obudowa, odporna na polewanie wodą (IP X5)

#### Lista stacji ulubionych (10 DAB+/10 FM)

Wbudowana bateria zapewnia do 15 godzin słuchania muzyki

Odbiór streamingu audio Bluetooth

#### Ekran LCD

Funkcja budzika i automatycznego wyłączenia

#### OBSŁUGA

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Pamięć ulubionych UKW : 10

Pamięć ulubionych DAB+ : 10

bed\_schutzklasse : IP X5

#### GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 2 RMS

#### ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -20 do 60

#### STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth : Tak

#### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

#### SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth : Tak

#### POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski

#### AUDIO

Głośnik Mono : Tak

#### BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth : 5

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak

#### EKRAN

Regulacja podświetlenia : Tak

Typ : LCD

#### ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Antena : Antena DAB/UKW w pasku do przenoszenia

#### TYP RADIA

Radio kieszonkowe : Tak

#### ZASILANIE

Akumulator : Litowo-jonowa 3,7 V / 3000 mAh

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : DC 6 V / 1000 mA

Typ zasilacza : zewnętrzny

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 30 z akumulatorem, zasilacz, instrukcja obsługi