



Universal-SCR 8+2 LNB

Konwerter jednokablowy z 2 wyjściami Legacy

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588083127	czarny	0000/8312	334	254	5,8 x 11,7 x 15	15,7 x 6,8 x 12,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Możliwość podłączenia 8 odbiorników z obsługą SCR

2 wyjścia Legacy

Zgodny z protokołem SCR EN 50494

Obudowa chroniąca przed warunkami atmosferycznymi

WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

Częstotliwość wyjściowa : 950 ... 2.150

Liczba kanałów wyjściowych : 8

Częstotliwość kanałów wyjściowych : 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów : typ. 1

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -40 ... 60

Wilgotność powietrza : 10 ... 95

LNB KONTROLA

Wertykalny : 11 ... 14

Horyzontalnie : 16 ... 20

Przełącznik band : 22

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,6

Akuratność : $\pm 0,4$

Dryf temperatury : ± 1

Hałas fazy : -80 @10kHz

DANE TECHNICZNE

Wyjście : 3 ; 1x SCR, 2x Legacy

Typ złącza : Złącze F

Wzmocnienie : ≥ 55

Średnica mocowania : 40 mm

Impedancja : 75

ZASILANIE

Pobór prądu : max. 400 alle SCR-Nutzer "An"

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Universal-SCR 8+2 LNB