



## Złącze F Self-Install™ 4.9

Profesjonalne złącze F 4.9 do montażu bez użycia narzędzi

| EAN           | Kolor   | Nr art.   |
|---------------|---------|-----------|
| 4019588133723 | srebrny | 0100/3372 |

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Złącze F samozaciskowe, do montażu bez użycia narzędzi

Łatwa i pewna instalacja w kilka sekund

Działa do 3 GHz

pasuje do COAXSAT 140 i COAXSAT 120 firmy TechniSat

pasuje do wszystkich kabli koncentrycznych RG6 1.0 / 4.6

pasuje do wszystkich kabli koncentrycznych o dielektryku ok. 4,5 mm i średnicy zewnętrznej 6,6 - 7,0 mm

### TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

30 - 65 MHz :  $\geq 38$

65 - 470 MHz :  $\geq 38$

470 - 1800 MHz :  $\geq 26$

1800 - 2450 MHz :  $\geq 26$

### TŁUMIENIE

10 MHz : 0,01

100 MHz : 0,01

450 MHz : 0,02

862 MHz : 0,04

1000 MHz : 0,06

2250 MHz : 0,06

### DANE TECHNICZNE

Impedancja : 75

### EKRANOWANIE

30 - 1000 MHz :  $> 120$  CoMeT

1000 - 2250 MHz :  $> 110$  CoMeT

### TRANSFER IMPEDANCJI

5 MHz :  $< 4$  CoMeT

30 MHz :  $< 4$  CoMeT

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Opakowanie: 100 sztuk