



Zestaw montażowy złącz F Self-Install™ 3.9

Profesjonalny zestaw 3.9 do domowych instalacji

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary kartonu
4019588633711	0006/3371	srebrne	6	6	12,2 x 18,7 x 2,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Łatwa i bezpieczna instalacja w kilka sekund

zawiera 6 złącz F Self-Install™ 3,9

w zestawie narzędzie do zdejmowania izolacji

pasuje do 100 dB Mini-CoaxSat 2150, podwójny kabel mini-coax i kabel Multymedia 4 firmy TechniSat

pasuje do wszystkich kabli koncentrycznych 0,8/3,6

pasuje do wszystkich kabli koncentrycznych o dielektryku ok. 3,5 mm i średnicy zewnętrznej 5,7 - 6,2 mm

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

30 - 65 MHz : ≥ 38

65 - 470 MHz : ≥ 38

470 - 1800 MHz : ≥ 38

1800 - 2450MHz : ≥ 36

TŁUMIENIE

10 MHz : 0,03

100 MHz : 0,03

450 MHz : 0,03

800 MHz : 0,05

862 MHz : 0,06

1000 MHz : 0,06

2250 MHz : 0,06

DANE TECHNICZNE

Impedancja : 75

TRANSFER IMPEDANCJI

5 MHz : $\leq 0,2$

30 MHz : $\leq 0,2$

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

6 x złączek F Self-Install™ 3.9
1 x narzędzie do zdejmowania izolacji