



## Gniazdo ??cznika F-F

Adapter F do F do kaskadowania Multiswitchy oraz łączenia (przedłużania) przewodów

| EAN           | Nr art.   | Kolor   | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu  |
|---------------|-----------|---------|----------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| 4019588133105 | 0001/3310 | srebrny | 200                  | 478               | 1,1 x 2,2 x 1,1                  | 6,4 x 12,4 x 2,4 |

### TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

5 - 30 MHz :  $\geq 34$

30 - 65 MHz :  $\geq 34$

65 - 470 MHz :  $\geq 33$

470 - 1800 MHz :  $\geq 30$

1800 - 2450MHz :  $\geq 28$

### DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości : 0 ... 3.000

Straty sygnału / tłumienność :  $< 0,2$

Współczynnik ekranowania :  $> 100$

Impedancja : 75

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Opakowanie: 50 sztuk