



DIGITRADIO 80

Stereofoniczny radiobudzik DAB+/UKW w wersji premium

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588990050	0001/4959	biały	1.87	1.32	16.80 x 11.40 x 13.60	26.80 x 16.60 x 19.40

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio FM z RDS-PLL

Lista stacji ulubionych (10 DAB/10 FM)

Data i godzina

Możliwość ustawienia 2 budzików

Budzenie muzyką lub dzwonkiem

Możliwość wyboru melodii budzika

USB z funkcją ładowania

Wysokiej jakości wyświetlacz OLED z regulacją podświetlenia

Złącze anteny zewnętrznej

OBSŁUGA

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 10 (RMS)

Stereo : 2 x 5

Equalizer : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 wilgotność względna (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

POBÓR PRĄDU

Standby LED : 0.71

Praca : 18

Tryb czuwania/gotowości : 0,52

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

USB : 1

Wyjście audio analogowe (RCA) : Tak

Analogowe wyjście audio (3,5mm) : 1

Wejście Audio/AUX in : Tak (3,5 mm jack)

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

Wejście dla zewnętrznej anteny : 1

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Norweski, Duński, Szwedzki

AUDIO

Głośnik Stereo : Tak

EKRAN

Wielkość : 2.7

Regulacja podświetlenia : Tak

Typ : OLED

FUNKCJE

Funkcja ładowania USB : Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87.5 - 108

Antena : Antena teleskopowa i kablowa DAB/UKW

TYP RADIA

Radio stacjonarne : Tak

WYMIARY / WAGA

Stacjonarny : Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : DC 9 V / 2000 mA

Typ zasilacza : Zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DigitRadio 80, antena teleskopowa, antena drutowa, narzędzie do złączy F (umożliwia zdjęcie anteny teleskopowej), zasilacz, instrukcja obsługi