



TECHNIROUTER 5/8x16

System dystrybucji sygnału z 2 satelitów dla 128 użytkowników

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588113848	srebrno/żółty	0011/3284	996	864	12 x 4 x 28	12,5 x 5 x 29,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Dla 128 użytkowników

Zgodny z protokołem SCR EN50494 i EN50607

2 pozycja SAT - przełączany Quattro-/Wide-Band-LNB

Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC)

Możliwość przełączenia na tryb Legacy

CZĘSTOTLIWOŚCI

Naziemny : 5 ... 790

Sat : 290 ... 2.340

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat : ≤ 6

Naziemny : ≤ 5

WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

Częstotliwość wyjściowa : 5 ... 2.150

Liczba kanałów wyjściowych : 8x 16

Częstotliwość kanałów wyjściowych : 1210, 1420, 1680, 2040, 985, 1050, 1115, 1275, 1340, 1485, 1550, 1615, 1745, 1810, 1875, 1940

Częstotliwość SAT : 950 ... 2.150

Częstotliwość DVB-T : 5 ... 790

Poziom wyjściowy SAT : ≤ 90 typ.

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -25 ... 45

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

LNB KONTROLA

Zasilanie prądowe LNB : max. 500

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 4

Wejście naziemne : 1

Ilość połączeń kablowych : 8

Ilość abonentów na jeden kabel : 16

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Dla 128 użytkowników

Zalety : Zgodny z protokołem SCR EN50494 i EN50607

Zalety : 2 pozycja SAT - przełączany Quattro-/Wide-Band-LNB

Zalety : Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC)

Zalety : Możliwość przełączenia na tryb Legacy

SEPARACJA

Obwody : ≥ 30

WZMOCNIENIE

Sat : 0 ... 30 AGC gesteuert

Naziemny : -20 bezogen auf Eingang

Kanał zwrotny : -20

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : Zewnętrzny DC 12V/2,0A

Pobór prądu : max. 310 @13V, je Einkabelausgang

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNIROUTER 5/8x16, instrukcja obsługi, zasilacz sieciowy (12V/2A)