



WIDE BAND-LNB

Cyfrowy konwerter LNB do instalacji dla kilku odbiorników. Dystrybucja odbywa się przez TECHNIROUTER.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588788404	czarny	0007/8840	174	146	6 x 10 x 11	6,5 x 10,5 x 12,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Złącze F

Średnica 40mm

Obudowa odporna na warunki atmosferyczne

Oszczędność energii - pobór prądu tylko 70mA

Współpracuje wyłącznie z TECHNIROUTER.

Nowe odbiorniki nie są konieczne, ponieważ konwersja częstotliwości odbywa się w TECHNIROUTERZE.

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów : 0,1 typowo

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 290 ... 1.290

Górny zakres częstotliwości : 1.290 ... 2.340

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 90

Temperatura otoczenia : -40 ... 60

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 10,41

Górny zakres częstotliwości : 10,41

Akuratność : $\pm 0,5$

Dryf temperatury : ± 1

Hałas fazy : -75 @10kHz

DANE TECHNICZNE

Wyjście : 2

Impedancja : 75

Typ złącza : Złącze F

Średnica mocowania : $\varnothing 40$ mm

Wzmocnienie : 50 ... 60

ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 9 ... 19

Pobór prądu : 70 @12 VDC