



## DIGITRADIO 52

Radiobudzik DAB+/FM z funkcją bezprzewodowego ładowania

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039148	antracyt	0000/3914	920	608	16 x 7 x 13	23 x 8,2 x 14,5
4019588139145	biały	0001/3914	920	608	16 x 7 x 13	23 x 8,2 x 14,5

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Bezprzewodowe ładowanie smartfonów

Pamięć ulubionych stacji (20 DAB+ i 20 FM)

Zegar i datownik

Możliwość ustawienia dwóch czasów budzenia

Budzenie za pomocą radia lub brzęczka

Regulowany rytm budzika

Funkcja drzemki i wyłączenia z opóźnieniem

Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem

Radio FM (z RDS i PLL)

#### OBSŁUGA

Zegar : Tak

Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Sterowanie ręczne : Tak

Pamięć ulubionych DAB+ : 20

Pamięć ulubionych UKW : 20

#### GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 2 (RMS)

Stereo : 2 x 1

#### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

#### POBÓR PRĄDU

Praca : 12

Tryb czuwania/gotowości : 0,75

#### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

USB : 1

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

#### POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski

#### AUDIO

Głośnik Stereo : Tak

#### EKRAN

Wielkość : 4,7

Regulacja podświetlenia : Tak (automatisch mit Lichtsensor)

Typ : LCD

#### FUNKCJE

Funkcja ładowania USB : Tak

Bezprzewodowe ładowanie : Tak  
Kompatybilne ze standardem ładowania Qi.

#### ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Antena : Antena drutowa DAB/FM

#### TYP RADIA

Radio stacjonarne : Tak

#### WYMIARY / WAGA

Stacjonarny : Tak

#### ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : DC 5.5 V / 2000 mA

Typ zasilacza : Zewnętrzne

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 52, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi