



## Universal-SCR 4+4 LNB

Jednokablowy LNB z 4 wejściami Legacy

| EAN           | Kolor  | Nr art.   | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|---------------|--------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| 4019588083882 | czarny | 0000/8388 | 282                  | 250               | 5,4 x 5,4 x 12,4                 | 11 x 13,3 x 6   |

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Można podłączyć 4 odbiorniki z obsługą SCR

Można podłączyć 4 odbiorniki do wyjść Legacy

Protokół SCR zgodnie z EN 50494

Złącza F

Uchwyt  $\varnothing$  40 mm

Odporny na zakłócenia LTE

#### WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

Częstotliwość wyjściowa : 950 ... 2.150

Liczba kanałów wyjściowych : 4

Częstotliwość kanałów wyjściowych : 1284, 1400, 1516, 1632

#### WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów : typ. 0,7

#### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150

#### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

#### ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -40 ... 70

Wilgotność powietrza : 10 ... 95

#### LNB KONTROLA

Wertykalny : 11,5 ... 15,5

Horyzontalnie : 16 ... 19

Przełącznik band : 22

DiSEqC : EN50494

#### OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,6

Akuratność :  $\pm 1$

Dryf temperatury :  $\pm 2$

Hałas fazy : -83 @10kHz

#### DANE TECHNICZNE

Wyjście : 5 ; 1x SCR, 4x Legacy

Impedancja : 75

Średnica mocowania : 40 mm

Typ złącza : F

Wzmocnienie : 57

#### ZASILANIE

Pobór prądu : 250

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Universal-SCR 4+4 LNB