



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).



## TECHNISWITCH 5/8 G2

Grundeinheit

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588353596	blau/gelb	3235/3259	600 g	300 g	17,2 x 11,2 x 3,3 cm	17,5 x 13,4 x 10,5 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Zum Verteilen einer Satellitenposition  
Bis zu 24 Teilnehmer anschließbar

Für den Anschluss eines Quattro-LNB  
Bis 100m Verteillänge dank  
Schräglagenentzerrung

Energiesparer – ohne Netzteil zu  
betreiben  
Keine Dämpfung im Sat-Bereich

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

### ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Zum Verteilen einer  
Satellitenposition

Top-Ausstattung : Bis zu 24 Teilnehmer  
anschließbar

Top-Ausstattung : Für den Anschluss eines  
Quattro-LNB

Top-Ausstattung : Bis 100m Verteillänge  
dank Schräglagenentzerrung

Top-Ausstattung : Energiesparer – ohne  
Netzteil zu betreiben

Top-Ausstattung : Keine Dämpfung im Sat-  
Bereich

### EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik : 47 ... 862 MHz

### ENTKOPPLUNG

Ausgänge : > 35 dB

### TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 4

Terrestrische-Eingänge : 1

Ausgänge : 8

Verteillänge : max. 100 m

### VERSTÄRKUNG

Sat : -2 ... 3 dB

Terrestrik : -4 ... -1 dB

### STROMVERSORGUNG

Netzteil : extern DC 15V/1,2A

Nennspannung : 100 ... 240 V

Frequenz : 50 ... 60 Hz

### LIEFERUMFANG

TECHNISWITCH 5/8 G2, Steckernetzteil  
(15V/1,5A), Bedienungsanleitung