




SCR-LNB

Einkabel-LNB mit 2 Legacy-Ausgängen

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588178861	beige	0017/8886	344 g	292 g	14,5 x 6 x 11,5 cm	12,3 x 6,5 x 15 cm

TOP-AUSSTATTUNG

4 Receiver mit SCR-Unterstützung
anschließbar

2 Receiver über Legacy-Ausgang
anschließbar

SCR-Protokoll gemäß EN 50494

Wetterschutzgehäuse

Feed-ø 40 mm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,6 GHz

Genauigkeit : ± 1 MHz

Temperaturdrift : ± 3 MHz

Phasenrauschen : -80 dB Carrier/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 ... 14 V

Horizontal : 16 ... 19 V

Bandumschaltung : 22 kHz

DiSEqC : 1

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1.950 MHz

High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

EINKABELAUSGANG

Ausgangsfrequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz

Anzahl der Ausgangskanäle : 4

Frequenz der Ausgangskanäle : 1210, 1420, 1680, 2040 MHz

TECHNISCHE DATEN

Ausgänge : 3 ; 1x SCR, 2x Legacy

Anschluss-Typ : F-Buchse

Verstärkung : 57 dB

Impedanz : 75 Ω

Feedaufnahme : ø 40 mm

RAUSCHMASS

Rauschmaß : 1 dB

STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch : max. 280 mA @13,5 V

LIEFERUMFANG

TechniSat SCR-LNB