



F-Stecker Self-Install™ Set 4.9

Professionelles 4.9 Installations-Set für Zuhause

| EAN | Art.-Nr. | Farbe | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Karton (BxHxT) |
|---------------|-----------|--------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 4019588633704 | 0006/3370 | silber | 100 g | 100 g | 12.25 x 18.75 x 2.25 cm |

TOP-AUSSTATTUNG

Einfache und sichere Installation in Sekunden

mit 6 Self-Install™ F-Steckern 4.9

inkl. Abisolierwerkzeug

geeignet für 115dB und 120dB Kabel von TechniSat

geeignet für alle RG6-Koaxialkabel 1.0/4.6

geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 4,5 mm Dielektrikum und 6,6 – 7,0 mm Außendurchmesser

DÄMPFUNG

10 MHz : 0.03 dB/100m

100 MHz : 0.03 dB/100m

450 MHz : 0.03 dB/100m

800 MHz : 0.05 dB/100m

862 MHz : 0.06 dB/100m

1000 MHz : 0.06 dB/100m

2250 MHz : 0.06 dB/100m

TRANSFERIMPEDANZ

5 MHz : $\leq 0.2 \text{ m}\Omega/\text{m}$

30 MHz : $\leq 0.2 \text{ m}\Omega/\text{m}$

TECHNISCHE DATEN

Impedanz : 75 Ω

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

30 - 65 MHz : $\geq 38 \text{ dB}$

65 - 470 MHz : $\geq 38 \text{ dB}$

470 - 1800 MHz : $\geq 26 \text{ dB}$

1800 - 2450MHz : $\geq 26 \text{ dB}$

LIEFERUMFANG

6 x F-Stecker Self-Install™ 4.9
1 x Abisolierwerkzeug