



## F-Stecker Self-Install™ Set 4.9

Professionelles 4.9 Installations-Set für Zuhause

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Karton (BxHxT)
4019588633704	0006/3370	silber	100 g	100 g	12.25 x 18.75 x 2.25 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Einfache und sichere Installation in Sekunden

mit 6 Self-Install™ F-Steckern 4.9

inkl. Abisolierwerkzeug

geeignet für 115dB und 120dB Kabel von TechniSat

geeignet für alle RG6-Koaxialkabel 1.0/4.6

geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 4,5 mm Dielektrikum und 6,6 – 7,0 mm Außendurchmesser

### DÄMPFUNG

10 MHz : 0.03 dB/100m

100 MHz : 0.03 dB/100m

450 MHz : 0.03 dB/100m

800 MHz : 0.05 dB/100m

862 MHz : 0.06 dB/100m

1000 MHz : 0.06 dB/100m

2250 MHz : 0.06 dB/100m

### TRANSFERIMPEDANZ

5 MHz : ≤ 0.2 mΩ/m

30 MHz : ≤ 0.2 mΩ/m

### TECHNISCHE DATEN

Impedanz : 75 Ω

### RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

30 - 65 MHz : ≥ 38 dB

65 - 470 MHz : ≥ 38 dB

470 - 1800 MHz : ≥ 26 dB

1800 - 2450MHz : ≥ 26 dB

### LIEFERUMFANG

6 x F-Stecker Self-Install™ 4.9  
1 x Abisolierwerkzeug