

# F-Stecker Self-Install™ Set 3.9

Professionelles 3.9 Installations-Set für Zuhause

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Karton (BxHxT)
4019588633711	0006/3371	silber	6 g	6 g	12.20 x 18.70 x 2.50 cm

## TOP-AUSSTATTUNG

Einfache und sichere Installation in Sekunden

mit 6 Self-Install™ F-Steckern 3.9

inkl. Abisolierwerkzeug

geeignet für 100 dB Mini-CoaxSat 2150, Doppel-Mini-Coaxkabel und Multymedia-Kabel 4 von TechniSat

geeignet für alle Koaxialkabel 0.8/3.6

geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 3,5 mm Dielektrikum und 5,7 - 6,2 mm Außendurchmesser

## DÄMPFUNG

10 MHz : 0.03 dB/100m

100 MHz : 0.03 dB/100m

450 MHz : 0.03 dB/100m

800 MHz : 0.05 dB/100m

862 MHz : 0.06 dB/100m

1000 MHz : 0.06 dB/100m

2250 MHz : 0.06 dB/100m

## TRANSFERIMPEDANZ

5 MHz :  $\leq 0.2 \text{ m}\Omega/\text{m}$

30 MHz :  $\leq 0.2 \text{ m}\Omega/\text{m}$

## TECHNISCHE DATEN

Impedanz : 75  $\Omega$

## RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

30 - 65 MHz :  $\geq 38 \text{ dB}$

65 - 470 MHz :  $\geq 38 \text{ dB}$

470 - 1800 MHz :  $\geq 38 \text{ dB}$

1800 - 2450MHz :  $\geq 36 \text{ dB}$

## LIEFERUMFANG

6 x F-Stecker Self-Install™ 3.9  
1 x Abisolierwerkzeug