



## 2-Wege-Verteiler

Zur 2-fachen Verteilung oder Zusammenführung von Sat-Signalen

| EAN           | Art.-Nr.  | Farbe  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)      | Karton (BxHxT)     |
|---------------|-----------|--------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 4019588032200 | 0000/3220 | silber | 60 g             | 41 g            | 5,5 x 5,4 x 1,7 cm | 24 x 27,5 x 1,8 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

DC-Durchlass

DC-diodenentkoppelt

DiSEqC-tauglich

TECHNIROUTER-tauglich

### DURCHGANGSDÄMPFUNG

5 - 862 MHz : Typ. 4 dB ( $\pm 1$ )

950 - 1750 MHz : Typ. 5 dB ( $\pm 1,5$ )

1750 - 2150 MHz : Typ. 7 dB ( $\pm 2$ )

### ENTKOPPLUNG

5 - 862 MHz : Typ. 16 dB (< 40 MHz = 8 dB)

950 - 1750 MHz : Typ. 15 dB

1750 - 2150 MHz : Typ. 12 dB

### TECHNISCHE DATEN

Eingänge : 1

Ausgänge : 2

Frequenzbereich : 5 ... 2.150 MHz

Schirmungsmaß :  $\geq 75$  dB EN 50083-2 (Class A)

Anschluss-Typ : F-Buchse

Impedanz : 75  $\Omega$

### RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

5 - 862 MHz : Typ. 16 dB

950 - 1750 MHz : Typ. 12 dB

1750 - 2150 MHz : Typ. 12 dB

### LIEFERUMFANG

2-Wege Sat-Verteiler