



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

DIGIDISH 45 + 1 x TECHNIBOX S1

Dieses für den Zwei-Teilnehmer-Empfang ausgelegte Paket ist ideal für den Empfang digitaler Programme inklusive HDTV. Enthalten sind eine leistungsstarke 45 cm kleine DigitalSat-Antenne DigiDish 45 und ein digitaltaugliches Universal-Twin-LNB (zum Anschluss von 2 Teilnehmern). Der erste von zwei anschließbaren hochwertigen HDTV DigitalSat-Receiver TechniBox S1 sowie das entsprechende Zubehör sind ebenfalls direkt mit an Bord - bei Bedarf kann die Anlage mit einem weiteren DigitalSat-Receiver auf zwei Teilnehmer erweitert werden.

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588814424	beige	8614/4742
4019588914421	grau	9614/4742
4019588614420	rot	6614/4742

BEDIENUNG/KOMFORT

Für Camping geeignet : Ja

TUNER

TECHNIROUTER ready : Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

LIEFERUMFANG

Hochleistungs-Aluminium-DigitalSat-Antenne DigiDish 45, mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung, digitaltaugliches Universal-Twin-LNB (zum Anschluss von 2 Teilnehmern), Wandhalterung, DigitalSat-Receiver TechniBox S1, Fernbedienung inkl. Batterien, externes Netzteil, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Universal-Twin-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN		EINGANGSFREQUENZBEREICH
EAN : 4019588788824	Low-Band : 9,75 GHz	Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz
Farbe : grau	High-Band : 10,6 GHz	High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz
Art.-Nr. : 0007/8882	Genauigkeit : ± 1 MHz	
Gewicht (Karton) : 340 g	Temperaturdrift : ± 3 MHz	
Gewicht (Gerät) : 300 g	Phasenrauschen : -75 dB Carrier/Hz @10kHz	
Gerät (BxHxT) : 10,1 x 7 x 12,5 cm	LNB-STEUERUNG	
Karton (BxHxT) : 7,5 x 11,5 x 13 cm	Vertikal : 11,5 ... 14 V	
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Horizontal : 16 ... 19 V	
Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C	Bandumschaltung : 22 kHz	
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %	AUSGANGSFREQUENZBEREICH	
LOKAL OSCILLATOR	Low-Band : 950 ... 1.950 MHz	
	High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz	

TECHNISCHE DATEN	Feedaufnahme : 40 mm
Ausgänge : 2	RAUSCHMASS
Anschluss-Typ : F-Buchse	Rauschmaß : 0,8 dB
Verstärkung : 52 ... 65 dB	STROMVERSORGUNG
Impedanz : 75 Ω	LNB-Spannungsversorgung : 11,5 ... 19 V
	Stromverbrauch : max. 190 mA