

2 JAHRE** GARANTIE

2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung. Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.

ENERGIE SPARER

BESSER MADE IN GERMANY

TECHNIROUTER 9/2x4 G

TechniRouter-Grundeinheit mit Anschlussmöglichkeit von 8 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf zwei Kabelstränge für je 4 Teilnehmer

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032965	blau/gelb	0000/3296	800 g	500 g	29 x 11,4 x 4,3 cm	31,8 x 20 x 4,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Einspeisung von digitalen Sat-Signalen in vorhandene Kabelstrukturen
- 2 Orbitpositionen ohne Einschränkung mit 2 Quatro-LNB zu empfangen
- Keine weitere Kabelverlegung erforderlich
- Eingang zum Empfang von Terrestrischen Signalen

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %
- Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

ALLGEMEINE MERKMALE

- Top-Ausstattung : Einspeisung von digitalen Sat-Signalen in vorhandene Kabelstrukturen
- Top-Ausstattung : Keine weitere Kabelverlegung erforderlich
- Top-Ausstattung : 2 Orbitpositionen ohne Einschränkung mit 2 Quatro-LNB zu empfangen
- Top-Ausstattung : Eingang zum Empfang von Terrestrischen Signalen

EINKABELAUSGANG

- Ausgangsfrequenzbereich : 47 ... 2.150 MHz
- Anzahl der Ausgangskanäle : 2 x 4
- Frequenz der Ausgangskanäle : 1284, 1400, 1516, 1632 MHz
- Frequenz Sat : 950 ... 2.150 MHz
- Frequenz Terrestrik : 47 ... 862 MHz

EMPFANGSBEREICH

- Sat : 950 ... 2.150 MHz
- Terrestrik : 47 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

- Stämme : 45 dB

TECHNISCHE DATEN

- Sat-Eingänge : 8
- Terrestrische-Eingänge : 1
- Anzahl Kabelanschlüsse : 2
- Teilnehmer pro Kabel : maximal 4

VERSTÄRKUNG

- Sat : 17 ... 22 dB
- Terrestrik : -5 dB

STROMVERSORGUNG

- Netzteil : intern
- Frequenz : 50 Hz
- Nennspannung : 230 V

LIEFERUMFANG

TechniRouter 9/2x4 G, Bedienungsanleitung, Netzteil