



DIGITRADIO 1990

Stereo-Boombox mit DAB+/UKW-Radio, CD-Player und Bluetooth-Audiostreaming

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039520	schwarz	0000/3952	1,71 kg	1,25 kg	27 x 11,6 x 21,2 cm	30,5 x 14,5 x 24 cm
4019588139527	silber	0001/3952	1,71 kg	1,25 kg	27 x 11,6 x 21,2 cm	30,5 x 14,5 x 24 cm
4019588239524	blau	0002/3952	1,71 kg	1,25 kg	27 x 11,6 x 21,2 cm	30,5 x 14,5 x 24 cm
4019588339521	rot	0003/3952	1,71 kg	1,25 kg	27 x 11,6 x 21,2 cm	30,5 x 14,5 x 24 cm

TOP-AUSSTATTUNG		
DAB+ Digitalradio	MP3-CD-Player	Netz- und Batteriebetrieb
UKW-Radio (mit RDS und PLL)	Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)	Praktischer Tragegriff
Beleuchtetes LC-Display	USB-Charging/Playback	
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Equalizer (vordefiniert) : Ja	DISPLAY
Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	ANSCHLÜSSE	Typ : LCD
Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C	USB : 1	FUNKTIONEN
RADIOTYP	Audio-Eingang analog/AUX in : Ja	MP3 Wiedergabe über USB : Ja
Portables Radio : Ja	Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1	USB Ladefunktion : Ja
Stationäres Radio : Ja	BEDIENUNG/KOMFORT	CD Player mit MP3 : Ja
RADIO/EMPfang	Uhr : Ja	NETZWERK & KOMMUNIKATION
DAB+ : 174 - 240 MHz	Wecktimer : Ja	Bluetooth : Ja
UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz	Sleeptimer : Ja	
Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne	Programmspeicher Favoriten UKW : 30	
LAUTSPRECHER	Programmspeicher Favoriten DAB+ : 30	
Stereo-Lautsprecher : Ja	BLUETOOTH VERSION & PROFILE	
Systemleistung : 3 W (RMS)	Bluetooth-Version : 5	
Ausgangsleistung Stereo : 2 x 1,5 W	AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : ja	
	A2DP (Streaming von Audiodaten) : ja	

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

MP3 : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,
Französisch, Italienisch, Norwegisch,
Dänisch, Schwedisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

STROMVERSORGUNG

Batteriebetrieb : Ja

Batterietyp : 6 x R14/C

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteilart : Intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 18 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,8 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 1990, Bedienungsanleitung