



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
 Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).



## TECHNIROUTER MINI 2/1x2

Zum Erweitern einer bestehenden Kabelableitung in eine Twin-Lösung oder Zweiteilnehmer-Lösung ohne neue Kabelverlegung

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032897	silber/gelb	0000/3289	400 g	200 g	5.00 x 2.80 x 11.50 cm	18.00 x 4.00 x 18.50 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Eine bestehende Koaxleitung wird zur Twin-Funktion erweitert

Keine weitere Kabelverlegung erforderlich

2 Orbitpositionen steuerbar

Sehr kompakt in den Abmessungen

Anschließbar hinter Twin-, Quatro-Switch-LNB und Multischalter

Terrestrischer Durchlass für DVB-T(2)/UKW

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

### EINKABELAUSGANG

Ausgangsfrequenzbereich : 47 ... 2150 MHz

Anzahl der Ausgangskanäle : 2

Frequenz der Ausgangskanäle : 1284, 1400 MHz

Frequenz Sat : 1250 ... 1430 MHz

Frequenz Terrestrik : 47 ... 862 MHz

Ausgangsverstärkung Terrestrik : - 3 dB

### EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2150 MHz

Terrestrik : 47 ... 862 MHz

### ENTKOPPLUNG

Stämme : 30 dB

### TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 2

Anzahl Kabelanschlüsse : 1

Teilnehmer pro Kabel : 2

### VERSTÄRKUNG

Sat : 2 dB

Terrestrik : -3 dB

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : extern 12 VDC/1,5 A

### LIEFERUMFANG

TechniRouter Mini 2/1x2,  
 Bedienungsanleitung

## Testurteil(e) TECHNIRouter MINI 2/1x2



Satvision (10/2012)



SAT Empfang (02/2012)