



DIGITRADIO 301 IR

DAB+/UKW/Internet-Radio

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588049963	0000/4996	schwarz	1,54 kg	1 kg	20,7 x 12,3 x 11,2 cm	26,6 x 22,2 x 18 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio

LC-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige

Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW)

Integrierte WLAN-Konnektivität

UPnP-Audiostreaming im Heimnetzwerk

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Internetradio : Ja

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 2 W (RMS)

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

DISPLAY

Größe : 2,3 Zoll

Dimmbar : Ja

Typ : LCD

RadioVIS : Ja

WLAN

WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz Band werden unterstützt)

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Audio-Formate : WMA, AAC, MP3

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch

STREAMING

Audiostreaming (UPnP) : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 9 V / 1000 mA

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 9 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : < 1 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 301 IR, Netzteil, Bedienungsanleitung