



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



DIGITRADIO 4 C

DAB+/UKW-Stereoradio mit Bluetooth-Audiostreaming und Farbdisplay

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039377	schwarz/silber	0000/3937	4,01 kg	3,07 kg	38 x 13,5 x 16,5 cm	48 x 19 x 21,5 cm
4019588139374	weiß	0001/3937	4,01 kg	3,07 kg	38 x 13 x 16,8 cm	48 x 19 x 21,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio	Favoritenspeicher (20 für DAB+ und 20 für UKW)	Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)
UKW/FM-Radio (mit RDS und PLL)	TFT-Farbdisplay (2,8")	Equalizer
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1	Slide-Show / catSLS : Ja
Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative	Anschluß für externe Antenne (F-Buchse) : 1	NETZWERK & KOMMUNIKATION
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	BEDIENUNG/KOMFORT	Bluetooth : Ja
Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C	Uhr : Ja	STREAMING
RADIOTYP	Wecktimer : Ja	Bluetooth Audiostreaming : Ja
Stationäres Radio : Ja	Sleeptimer : Ja	STROMVERSORGUNG
RADIO/EMPFANG	Snooze-Funktion : Ja	Nennspannung : 230 V
DAB+ : 174 - 240 MHz	Fernbedienung : Ja	Frequenz : 50 Hz
DAB+ Cable : 252 - 261 MHz	Programmspeicher Favoriten UKW : 20	Netzteil : DC 12V / 3.000mA
UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz	Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20	Netzteilart : Extern
Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne (wechselbar)	BLUETOOTH VERSION & PROFILE	
LAUTSPRECHER	Bluetooth-Version : 5	
Stereo-Lautsprecher : Ja	AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : Ja	
Systemleistung : 20 W (RMS)	A2DP (Streaming von Audiodaten) : Ja	
Ausgangsleistung Stereo : 2 x 10 W	DISPLAY	
Equalizer : Ja	Größe : 2,8 Zoll	
ELAC-Lautsprecher : Ja	Auflösung (Linien x Zeilen) : 240 x 320 Pixel	
ANSCHLÜSSE	Typ : TFT-Farbdisplay	
Audio-Eingang analog/AUX in : Ja	Dimmbar : Ja	

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit
aktiver Netzwerkverbindung : 0,35 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 30 W
max.

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,35
W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 4 C, Teleskopantenne, F-
Stecker-Werkzeug (für die abnehmbare
Antenne), Fernbedienung, Netzteil,
Bedienungsanleitung