



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



TECHNISWITCH 5/8 Mini LAN

Multischalter mit TECHNILAN-Unterstützung

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032613	blau/gelb	0000/3261	500 g	160 g	7,9 x 3,3 x 11,5 cm	23 x 6 x 15,2 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Verstärkung im Sat-Bereich

Schräglagen-vorkompensiert

Für Quattro-LNB

TechniLAN-geeignet

Eingang für terrestrische Signale

DOCSIS-geeignet

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : -25 ... 45 °C

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Verstärkung im Sat-Bereich

Top-Ausstattung : Schräglagen-vorkompensiert

Top-Ausstattung : Für Quattro-LNB

Top-Ausstattung : TechniLAN-geeignet

Top-Ausstattung : Eingang für terrestrische Signale

Top-Ausstattung : DOCSIS-geeignet

EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik : 80 ... 790 MHz

Rückkanal : 2 ... 65 MHz

ENTKOPPLUNG

Ausgänge : > 30 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 4

Terrestrische-Eingänge : 1

Ausgänge : 8

Verteillänge : max. 100 m

VERSTÄRKUNG

Sat : 2 ... 4 dB , untere Abzweige 3 ... 8 dB

Terrestrik : -15 dB

STROMVERSORGUNG

Netzteil : Extern, DC 13 V / 3 A

Nennspannung : 100 ... 240 V

Frequenz : 50 ... 60 Hz

LIEFERUMFANG

TECHNISWITCH 5/8 Mini LAN,
 Bedienungsanleitung, Steckernetzteil (13 V/3 A)

Testurteil(e) TECHNISWITCH 5/8 Mini LAN



Note: Sehr gut (93,9 %)
SatVision (07/2014)