



TECHNIVOLT 101

11 kW Ladestation mit fest verbundenem Ladekabel nach IEC 62196-2 Typ 2

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588064010	schwarz	0000/6401	8,5 kg	6,4 kg	31,5 x 46 x 13,5 cm	39,8 x 52 x 32,4 cm

TOP-AUSSTATTUNG

KfW Förderfähig

Ladebetriebsart Mode 3 gemäß IEC 61851

IP54 Wetterfest

Pro Phase 16A Ladestrom, auch einphasiges Laden möglich

Ladekabel montiert, 5m, mit Typ 2 Stecker

Ladekabelaufhängung integriert

11 kW Ladeleistung

RFID-Funktion zur Freischaltung der Ladevorgänge

DC-Fehlerstromerkennung 6mA integriert

AUSGANG/FAHRZEUGANSCHLUSS

Ladebetriebsart : Mode 3, IEC61851-1

Ladeanschluss : Fest verbundenes Ladekabel 5m mit Typ 2 Stecker, IEC-62196-2

Ausgangsspannung : 230 / 400 V

Ladestrom : 16 A

Ladeleistung : 11 kW/h

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Betriebshöhe : 4.000 Meter über Normalnull

Temperatur : -35 ... 55 °C (ohne direkte Sonneneinstrahlung)

IP-Klasse : 54

Stoßfestigkeit : IK10

Luftfeuchtigkeit : 5 ... 95 % (relativ, kein Tau)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN LAGERUNG

Temperatur : -40 ... 80 °C

Luftfeuchtigkeit : 5 ... 95 % (relativ, kein Tau)

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Durchführung für Netzzuleitung : M32, für Kabel Ø 15-21 mm

Durchführung für Datenkabel : M20, für 2 Kabel

Gehäusematerial : Kunststoff, flammfest

ABSICHERUNG

DC-Fehlerstromerkennung : RCM intern, $I_{\Delta n} \geq 6$ mA

MCB im Eingang : Auslösecharakteristika C

RCCB im Eingang : 4P-20A-30mA, Typ A

RFID

Standard : ISO 14443A

Frequenz : 13,56 MHz

UID : 4-byte

Kartentyp : MIFARE Classic 1k

AUTHORISIERUNG

RFID : Ja

KOMMUNIKATION

Benutzerberechtigung : RFID

Modbus : Ja (RS485)

STROMVERSORGUNG

Nennstrom : 16 A 3-phasig

Nennfrequenz : 50 Hz

Nennspannung : 230 / 400 V

Leistungsaufnahme Standby : 3,5 W

Stromart : AC

Netzzuleitung : max. 10 mm² Ø 15-21 mm

LIEFERUMFANG

Ladestation TECHNIVOLT 101, Montageanleitung, Bedienungsanleitung, Montageschablone, Montagzubehör, 1x Master RFID-Karte, 2x Benutzer RFID-Karte