



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

TECHNIROUTER 5/1x4

TechniRouter mit Anschlussmöglichkeit von 4 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf einen Kabelstrang für 4 Teilnehmer

EAN	Art.-Nr.
4019588032873	0000/3287
4019588132870	0001/3287

TOP-AUSSTATTUNG

SCR-Protokoll gemäß EN 50494

In eine Multischalterverteilung integrierbar

Stromsparend, weil ohne Netzteil einsetzbar

Automatische Verstärkungsregelung (AGC)

SCR-Pegel einstellbar

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : -25 ... 45 °C

LNB-STEUERUNG

Stromaufnahme : max. 300 mA (wird vom Router erzeugt)

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : SCR-Protokoll gemäß EN 50494

Top-Ausstattung : In eine Multischalterverteilung integrierbar

Top-Ausstattung : Stromsparend, weil ohne Netzteil einsetzbar

Top-Ausstattung : Automatische Verstärkungsregelung (AGC)

Top-Ausstattung : SCR-Pegel einstellbar

DURCHGANGSDÄMPFUNG

Sat : ≤ 1 dB

Terrestrik : ≤ 2 dB

EINKABELAUSGANG

Ausgangsfrequenzbereich : 5 ... 2.150 MHz

Anzahl der Ausgangskanäle : 4

Frequenz der Ausgangskanäle : 1210, 1420, 1680, 2040 MHz

Frequenz Sat : 950 ... 2.150 MHz

Frequenz Terrestrik : 5 ... 790 MHz

Ausgangspegel Sat : ≤ 85 ... 95 dBµV typ.

EMPFANGSBEREICH

Terrestrik : 5 ... 790 MHz

Sat : 950 ... 2.200 MHz

ENTKOPPLUNG

Stämme : ≥ 30 dB

TUNER

TECHNIROUTER ready : Ja

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 4

Terrestrische-Eingänge : 1

Anzahl Kabelanschlüsse : 1

Teilnehmer pro Kabel : 4

VERSTÄRKUNG

Sat : -15 ... 35 dB AGC gesteuert

Terrestrik : -7 dB bezogen auf Eingang

STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch : max. 130 mA @13V

LIEFERUMFANG

TechniRouter 5/1x4, Bedienungsanleitung

Testurteil(e) TECHNIRouter 5/1x4



Bestnote "sehr gut" 93,0% /
Einkabellösung für 4
Teilnehmer
SATVISION (05/2015)