



DIGITRADIO 213 Berlin 2 Edition

Portables DAB+/UKW Radio mit Direktwahltasten für radioBERLIN 88.8, SWR 3 und WDR 2 via DAB+

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588000445	weiß/schwarz	0004/4961

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (10 für DAB und 10 für UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

LCD-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige

Netz- und Batteriebetrieb

Drei Direktwahl-Tasten für den Direktempfang von radioBERLIN 88.8, SWR 3 und WDR 2 via DAB+

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Portabel : Ja

RADIOTYP

Portables Radio : Ja

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung : 1 W (RMS)

Mono-Lautsprecher : Ja

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

DIREKTWAHLTASTE

radioBERLIN 88,8 : Ja

SWR3 : Ja

WDR 2 : Ja

DISPLAY

Typ : LCD

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Französisch, Italienisch, Deutsch, Englisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 6 V / 500 mA

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 1 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 213 BERLIN 2 EDITION,
Netzteil, Bedienungsanleitung