



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
 Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).

## Eurotech Quad-LNB

Digital-LNB für den Vier-Teilnehmer-Empfang.

| EAN           | Art.-Nr.  | Farbe | Gewicht (Gerät) |
|---------------|-----------|-------|-----------------|
| 4019588179806 | 0001/7980 | grau  | 180 g           |

### TOP-AUSSTATTUNG

F-Anschlüsse

Feed-ø 40 mm

Wetterschutzgehäuse

#### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 ... 100 %

Umgebungstemperatur : -30 ... 70 °C

#### LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,6 GHz

Genauigkeit : ± 1 MHz

Temperaturdrift : ± 2 MHz

Phasenrauschen : -80 dB Carrier/Hz @10kHz

#### LNB-STEUERUNG

Bandumschaltung : 22 kHz

Vertikal : 10,5 ... 14 V

Horizontal : 16 ... 20 V

#### AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1.950 MHz

High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz

#### EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

#### GEEIGNET FÜR

Anzahl Teilnehmer : 4

Anzahl Orbitpositionen : 1

#### TECHNISCHE DATEN

Ausgänge : 4

Feedaufnahme : ø 40 mm

Verstärkung : 60 dB

Anschluss-Typ : F-Buchse

Impedanz : 75 Ω

#### RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich : 0,7 dB max.

Oberer Frequenzbereich : 0,7 dB max.

Rauschmaß : 0,3 dB

#### STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung : 10,5 ... 20 V

Stromverbrauch : 130 mA (Typ.)

#### LIEFERUMFANG

Eurotech Quad-LNB