



DIGITRADIO 51

DAB+/UKW-Uhrenradio mit großem LC-Display

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588100084	0000/4981	anthrazit	650 g	436 g	14.90 x 4.90 x 12.60 cm	24.50 x 6.80 x 13.70 cm
4019588800014	0001/4981	weiß	648 g	436 g	14.90 x 4.90 x 12.60 cm	24.50 x 6.80 x 13.70 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (2 für DAB+ und 2 für UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

Zwei Radiowecktimer möglich

Wecken mit Radiosender oder Signalton

Einstellbarer Weckrhythmus

Snooze- und Sleep-Funktion

Großes LCD-Display mit Beleuchtung und separater Anzeige der Uhrzeit

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 1.5 W (RMS)

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 2

Programmspeicher Favoriten UKW : 2

DISPLAY

Größe : 4.5 Zoll

Typ : LCD

Dimmbar : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,
Französisch, Italienisch, Dänisch, Spanisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 6 V / 500 mA

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 3 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,44 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 51, Netzteil,
Bedienungsanleitung