



Z-Wave and Z-Wave Plus are registered trademarks of Silicon Laboratories and its subsidiaries in the United States and other countries.

## Zwischenstecker 3

Schaltbarer Zwischenstecker zur Steuerung elektrischer Geräte. Mit Energieverbrauchsmessung.

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588095144	weiß	0000/9514	188 g	106 g	5 x 7,5 x 7,5 cm	9 x 8,5 x 13 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Erweiterung für das Smart-Home-System von TechniSat

Z-Wave™ Zwischenstecker (868,42 MHz)

Schaltleistung max. 13A (max. 2990W bei 230V) - Überlastgeschützt

Erfassung des Energieverbrauchs

Integrierte Z-Wave™ Repeater-Funktion

Manuelle Bedienung über Taste am Gerät möglich

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

IP-Klasse : 20

Umgebungstemperatur : 0 ... 40 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

### FUNKVERBINDUNG

Funkkommunikation : Z-Wave Plus

Reichweite Innen : max. 40 m

Betriebsfrequenz : 868,4 MHz

Repeater-Funktion : Ja

### SENSORIK

Maximale Belastung : 3.000 W

Schaltleistung : max. 13 A  
(überlastgeschützt)

Leistungsmessung : 1 Watt Auflösung

### STROMVERSORGUNG

Frequenz : 50 Hz

Nennspannung : 230 V

### LIEFERUMFANG

Zwischenstecker 3, Bedienungsanleitung