



Zwischenverstärker 4Z-WB

4-fach-Breitbandverstärker

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032446	silber/gelb	0000/3244	680 g	450 g	15.00 x 10.50 x 3.70 cm	24.00 x 12.50 x 5.00 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: -25 bis 55 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 - 75 %

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung: Gleicht die Dämpfung von 80 Meter RG6-Kabel aus.

Top-Ausstattung: Frequenzbereich: 250 - 2400 MHz

Top-Ausstattung: Verstärkung einstellbar (max. 30 dB bei 2400 MHz)

Top-Ausstattung: Schräglage einstellbar 0 - 8 dB

Top-Ausstattung: Für 2 Wideband-LNBs oder 1 Quattro-LNB

EMPFANGSBEREICH

Sat: 250 - 2400 MHz

ENTKOPPLUNG

Stämme: 40 dB

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V DC

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: Extern (DC 12 V / 2,0 A)

Stromverbrauch: typ. 560 mA @12V

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge: 4

Verteillänge: 80 m

VERSTÄRKUNG

Sat: 18 - 30 dB

LIEFERUMFANG

Zwischenverstärker 4Z-WB, Netzteil, Bedienungsanleitung