



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
 Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).



## Zwischenverstärker 5Z2/NT

Verstärker für eine Orbitposition

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588132412	silber/gelb	0001/3241	400 g	200 g	15.00 x 5.50 x 3.00 cm	22.20 x 11.00 x 10.40 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Kompensiert die Dämpfung von bis zu 40 m Koaxkabel

#### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

#### EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2150 MHz

Terrestrik : 87 ... 862 MHz

#### ENTKOPPLUNG

Stämme : 50 dB

#### TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 4

Terrestrische-Eingänge : 1

#### VERSTÄRKUNG

Sat : 7 ... 12 dB fest, schräglagenentzerrt

Terrestrik : 5 ... 10 dB einstellbar

#### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 15 V DC

Netzteil : extern (Optional)

Stromverbrauch : typ. 120 mA @15 V

#### LIEFERUMFANG

Zwischenverstärker 5Z2, Netzteil,  
 Bedienungsanleitung