3 JAHRE** GARANTIE

3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung. Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.

BESSER MADE IN GERMANY

DIGIT S2 e

DigitalSat-Receiver mit integriertem Conax-Entschlüsselungssystem

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588316676	0031/4667	silber	900 g	400 g	21 x 3,6 x 13 cm	32,5 x 5,5 x 23,3 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Kompaktes Gehäuse
- Integriertes Conax-Entschlüsselungssystem
- SIM-Card Reader
- DigiButler Service ("SiehFern INFO", ISIPRO, TechniMatic, AutoInstall)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C
- Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

- Vertikal : 14 V
- Horizontal : 18 V
- Bandumschaltung : 22 kHz
- Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)
- DiSEqC : 1.0 / 1.2 / Sat-CR

BILD

- Standbild : Ja
- Zoom : Ja
- SD : Ja
- 576i : Ja

ANSCHLÜSSE

- SIM-Kartenleser : Ja
- Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja
- Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (rechts / links)
- Scart : 2
- F-Buchse SAT (in) : 1
- RS-232 : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

- Uhr : Ja
- Sleeptimer : Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

- Conax : Ja

TUNER

- Tuner-Typ : DigitalSat
- Sat (DVB-S2) : 1
- Empfang von : SD (MPEG-2)
- Eingangsimpedanz : 75 Ω
- TECHNIROUTER ready : Ja

TUNER - SAT

- FEC : Viterbi und Reed-Solomon
- Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz
- Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
- DVB-S : Shaped QPSK
- Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

- AUTOINSTALL : Ja

SONSTIGE FEATURES

- OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
- Programmspeicher Gesamt : 4.000

STROMVERSORGUNG

- Nennspannung : 230 V
- Frequenz : 50 Hz
- Netzteil : intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

- Energiewerte Standby-Schnellstart : 2,48 W
- Energiewerte LED : 0,23 W
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : < 8 W

LIEFERUMFANG

DIGIT S2 e, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte