



DIGIDISH 33 + 1 x DIGIT MF8-S

Ein-Teilnehmer Komplettpaket für den DigitalSat-Empfang

EAN	Art.-Nr.
4019588803879	8603/4687
4019588903876	9603/4687
4019588603875	6603/4687
4019588503878	5603/4687

TUNER

TECHNIROUTER ready : Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

LIEFERUMFANG

Hochleistungs-Aluminium-DigitalSat-Antenne DigiDish 33, mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung, digitaltaugliches Universal-V/H-LNB, Wandhalterung, DigitalSat-Receiver TechniSat DIGIT MF8-S, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, SCART-Kabel, Bedienungsanleitung, 10 m Coax-Kabel mit 2 F-Steckern

COAXSAT 2150 (vorkonfektioniert), 10 m + 2 F-Stecker

ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588136106

Farbe : weiß

Art.-Nr. : 0001/3610

Gewicht (Karton) : 388 g

Gewicht (Gerät) : 388 g

Universal-V/H-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588178946
Farbe : grau
Art.-Nr. : 0017/8194
Gewicht (Karton) : 200 g
Gewicht (Gerät) : 120 g
Gerät (BxHxT) : 5,8 x 5,8 x 11,3 cm
Karton (BxHxT) : 6,5 x 6,5 x 12 cm
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %
Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C
LOKAL OSCILLATOR
Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,6 GHz
LNB-STEUERUNG
Vertikal : 11,5 ... 14 V
Horizontal : 16 ... 19 V
Bandumschaltung : 22 kHz
AUSGANGSFREQUENZBEREICH
Low-Band : 950 ... 1.950 MHz
High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz
EINGANGSFREQUENZBEREICH
Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz
High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz
TECHNISCHE DATEN
Ausgänge : 1

Impedanz : 75 Ω
Feedaufnahme : 40 mm
Verstärkung : 50 ... 65 dB
Anschluss-Typ : F-Buchse
RAUSCHMASS
Rauschmaß : 0,7 dB
STROMVERSORGUNG
LNB-Spannungsversorgung : 11,5 ... 19 V
Stromverbrauch : max. 190 mA

DIGIT MF8-S

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588146877
Art.-Nr. : 0001/4687
Farbe : silber
Gewicht (Karton) : 1,3 kg
Gewicht (Gerät) : 540 g
Gerät (BxHxT) : 29,5 x 4,4 x 13 cm
Karton (BxHxT) : 38,5 x 6 x 19,7 cm
LNB-STEUERUNG
DiSEqC : DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router
Vertikal : 14 V
Horizontal : 18 V
Bandumschaltung : 22 kHz
BILD
Standbild : Ja
Zoom : Ja
576i : Ja
SD : Ja

ANSCHLÜSSE
Common Interface (CI) : 1
SIM-Kartenleser : Ja
Smartcard-Leser : Ja
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja
Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja
Scart : 2
F-Buchse SAT (in) : 1
RS-232 : 1
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME
Conax : Ja
CI : Ja
TUNER
Tuner-Typ : DigitalSat-Tuner
TECHNIROUTER ready : Ja
Empfang von : SD (MPEG-2)
Eingangsimpedanz : 75 Ω

TUNER - SAT
FEC : Viterbi und Reed-Solomon
Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud
Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz
DVB-S : QPSK
Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
AUTOINSTALL : Ja
SONSTIGE FEATURES
Programmspeicher Gesamt : 4.000
STROMVERSORGUNG
Nennspannung : 180 ... 250 V
Netzteil : intern
Frequenz : 50 Hz
LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Energiewerte LED : < 0,25 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : < 14 W