



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



DigiPal 2 e

DVB-T Receiver zum Empfang von unverschlüsselten TV- und Radioprogrammen sowie automatischen Software-Updates via Antenne

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588314924	0031/4920	silber	900 g	400 g	21 x 3,6 x 13 cm	32,5 x 5,5 x 23,3 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Kompaktes Gehäuse

„SiehFern INFO“: Kostenloser elektronischer Komfort-Programminformationsdienst (ePID)

AutoInstall und TechniMatic

BILD

Standbild : Ja

Zoom : Ja

576i : Ja

SD : Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja

Scart : 2

RS-232 : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Sleeptimer : Ja

TUNER

Tuner-Typ : DVB-T

Antenne (DVB-T) : 1

Empfang von : SD (MPEG-2)

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

TUNER - ANTENNE

Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz

Frequenzbereich 2 : 470 ... 862 MHz

Demodulation : COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)

Übertragungsmodus : 2k/8k

FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8

Spannungsversorgung : 5 V

Stromversorgung : 0,03 A

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Spanisch, Niederländisch, Tschechisch, Schwedisch, Finnisch, Dänisch, Englisch, Italienisch, Französisch, Griechisch, Deutsch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED : < 0,2 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 4 W

LIEFERUMFANG

DigiPal 2 e, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte