



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
 Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).

## SKYSURFER + 1 x DIGIT MF8-S

Ein-Teilnehmer Komplettpaket für den DigitalSat-Empfang inklusive Drehanlage zum Empfang verschiedener Orbitpositionen

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Karton (BxHxT)
4019588386877	8803/4687	beige	400 x 220 x 400 mm
4019588396876	9803/4687	grau	400 x 220 x 400 mm
4019588366879	6803/4687	rot	400 x 220 x 400 mm
4019588356870	5803/4687	smiley	400 x 220 x 400 mm

### TUNER

TECHNIROUTER ready : Ja

### TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

### LIEFERUMFANG

Hochleistungs-Aluminium-DigitalSat-Antenne DigiDish 33, mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung, Digitaltaugliches Universal-V/H-LNB, TechniRotor (Drehmotor zum Empfang von verschiedenen Satellitenpositionen), Wandhalterung, DigitalSat-Receiver TechniSat DIGIT MF8-S, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, SCART-Kabel, Bedienungsanleitung, 10 m Coax-Kabel mit 2 F-Steckern

## Universal-V/H-LNB

### ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588178946

Farbe : grau

Art.-Nr. : 0017/8194

Gewicht (Karton) : 200 g

Gewicht (Gerät) : 120 g

Gerät (BxHxT) : 5.80 x 5.80 x 11.30 cm

Karton (BxHxT) : 6.50 x 6.50 x 12.00 cm

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %

Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C

### LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,6 GHz

### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 ... 14 V

Horizontal : 16 ... 19 V

Bandumschaltung : 22 kHz

### AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1950 MHz

High-Band : 1100 ... 2150 MHz

### EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

### GEEIGNET FÜR

Anzahl Teilnehmer : 1

Anzahl Orbitpositionen : 1

TECHNISCHE DATEN
Ausgänge : 1
Impedanz : 75 Ω
Feedaufnahme : 40 mm
Verstärkung : 50 ... 65 dB

Anschluss-Typ : F-Buchse
RAUSCHMASS
Rauschmaß : 0.7 dB
STROMVERSORGUNG
LNB-Spannungsversorgung : 11.5 ... 19 V
Stromverbrauch : max. 190 mA

## COAXSAT 2150 (vorkonfektioniert), 10 m + 2 F-Stecker

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588136106
Farbe : weiß
Art.-Nr. : 0001/3610

Gewicht (Karton) : 388 g
Gewicht (Gerät) : 388 g

## DIGIT MF8-S

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588146877
Art.-Nr. : 0001/4687
Farbe : silber
Gewicht (Karton) : 1.3 kg
Gewicht (Gerät) : 540 g
Gerät (BxHxT) : 29.50 x 4.40 x 13.00 cm
Karton (BxHxT) : 38.50 x 6.00 x 19.70 cm
LNB-STEUERUNG
DiSEqC : DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router
Vertikal : 14 V
Horizontal : 18 V
Bandumschaltung : 22 kHz
BILD
Standbild : Ja
Zoom : Ja
576i : Ja
SD : Ja

ANSCHLÜSSE
Common Interface (CI) : 1
SIM-Kartenleser : Ja
Smartcard-Leser : Ja
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja
Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja
Scart : 2
F-Buchse SAT (in) : 1
RS-232 : 1
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME
Conax : Ja
CI : Ja
TUNER
Tuner-Typ : DigitalSat-Tuner
TECHNIROUTER ready : Ja
Empfang von : SD (MPEG-2)
Eingangsimpedanz : 75 Ω

TUNER - SAT
FEC : Viterbi und Reed-Solomon
Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud
Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz
DVB-S : QPSK
Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
AUTOINSTALL : Ja
SONSTIGE FEATURES
Programmspeicher Gesamt : 4000
STROMVERSORGUNG
Nennspannung : 180 ... 250 V
Netzteil : intern
Frequenz : 50 Hz
LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Energiewerte LED : < 0,25 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : < 14 W