



TECHNIRADIO 40

Kompakter DAB+/UKW-Radiowecker

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588029408	schwarz	0000/2940	569 g	288 g	11 x 10,5 x 9 cm	19,4 x 15 x 12,5 cm
4019588229402	rot	0002/2940	569 g	288 g	11 x 10,5 x 9 cm	19,4 x 15 x 12,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (10 für DAB+ und 10 für UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

Zwei Radiowecktimer möglich

Wecken mit Radiosender oder Signalton

Einstellbarer Weckrhythmus

Snooze- und Sleep-Funktion

Großes LCD-Display mit Beleuchtung und separater Anzeige der Uhrzeit

USB-Charging

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Stationär : Ja

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 1,2 W (RMS)

ANSCHLÜSSE

USB : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Automatische Uhrzeiteinstellung nach
Stromausfall : Ja (via DAB+)

Wecktimer : Ja

Sleep-timer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Nahbedienung : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

DISPLAY

Dimmbar : Ja

Typ : LCD

FUNKTIONEN

USB Ladefunktion : Ja (5 V / 1 A)

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,
Französisch, Polnisch, Italienisch,
Niederländisch, Tschechisch, Norwegisch,
Dänisch, Spanisch, Slowenisch

STROMVERSORUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : 5 V / 1.500 mA

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 4,5 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,7 W

LIEFERUMFANG

TECHNIRADIO 40, Netzteil,
Bedienungsanleitung